


**Согласовано:**  
председатель профкома  
управления образования  
администрации  
Яковлевского района

 В.Н. Карелина  
« 1 » 2016 г.

**Утверждаю:**  
Начальник  
управления образования  
администрации  
Яковлевского района

  
 Т.А. Золотарёва  
« 1 » 2016 г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 1-5**  
**по охране труда при работе с электроинструментом**

**г. Строитель**

## **I. Общие требования безопасности**

1.1. К работе с электроинструментом допускается проинструктированный персонал, имеющий группу I по электробезопасности.

1.2. Работа с электроинструментом поручается рабочему по обслуживанию помещений после ознакомления его с данной инструкцией.

## **II. Требования безопасности до начала работы**

2.1. Перед началом работы проверить:

- комплектность и надежность крепления деталей;
- проверить исправность электрокабеля, выключателя;
- проверить работу электроинструмента;
- проверить крепление рабочего инструмента и ограждения.

2.2. Проверить освещенность рабочего места и исправность диэлектрических перчаток.

2.3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовую дисциплину, выполнять требования правил и норм охраны труда.

2.4. Выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения.

2.5. Курить только в специально предназначенных для этого местах.

2.6. О неисправностях электроинструмента сообщать непосредственному руководителю или лицам, осуществляющим техническое обслуживание данного электроинструмента.

2.7. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного, токсического опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

2.8. Перед началом работ с электроинструментом работник должен выполнить следующие требования безопасности:

2.8.1. изучить руководство по эксплуатации;

2.8.2. проверить соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока, указанным на табличке электроприемника;

2.8.3. убедиться в отсутствии видимых повреждений электроинструмента, питающих и соединительных кабелей и проводов;

2.8.4. проверить надежность присоединения электроинструмента, наличие и надежность крепления заземляющих (нулевых защитных) контактов вилок и розеток штепсельных разъемов;

2.8.5. не включать в сеть электропитания электроинструмент имеющий дефекты (трещины, вмятины и др. повреждения).

2.9. Запрещается приступать к работе при:

2.9.1. обнаружении неисправности электроинструмента;

2.9.2. наличии видимых повреждений питающих и соединительных кабелей и проводов, разъемов штепсельных соединений;

2.9.3. отсутствии в розетках заземления или его неисправности.

### **III. Требования безопасности при выполнении работы**

3.1. При выполнении работы работник должен соблюдать следующие требования безопасности:

3.1.1. строго соблюдать правила эксплуатации электроинструмента;

3.1.2. выполнять только ту работу, которая поручена;

3.1.3. не допускать сторонних лиц к эксплуатации вверенного электроинструмента;

3.1.4. не касаться кабелей и проводов электроинструмента, включенного в электрическую сеть;

3.1.5. не работать электроинструментом, у которого истек срок периодической проверки. Инвентарный номер и дата следующей проверки должны быть указаны на корпусе электроинструмента;

3.1.6. не работать электроинструментом, не защищенным от воздействия капель или брызг, не имеющим отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя;

3.1.7. не подключать электроприемники напряжением до 42В к электрической сети общего пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр;

3.1.8. не натягивать и не перекручивать кабели, шнуры электропитания, не подвергать их механической нагрузке и не ставить на них груз;

3.1.9. не снимать с электроинструмента до его отключения от электросети съемные детали и панели;

3.1.10. не допускать непосредственного соприкосновения проводов и кабелей с горячими, сырыми, замасленными поверхностями или предметами;

3.1.11. отключать электроинструмент при исчезновении напряжения в электросети и при перерыве в работе;

3.1.12. не производить ремонт электрической части электроинструмента самостоятельно;

3.1.13. в случае внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и других) прекратить работу, выключить электроинструмент, сообщить об этом руководителю и при необходимости обратиться к врачу.

### **IV. Требования безопасности во время работы**

4.1. Следить за исправным состоянием электроинструмента.

4.2. Пользоваться защитными очками для предохранения глаз от абразивной и металлической пыли.

4.3. Надежно и крепко держать в руках электроинструмент.

4.4. Не очищать обрабатываемую поверхность руками. При

выключенном электроинструменте пользоваться металлической щеткой.

4.5. При уходе с рабочего места, даже на короткое время, необходимо обесточить электроинструмент.

4.6. Запрещается работать:

4.6.1. без защитного кожуха;

4.6.2. без средств индивидуальной защиты;

4.6.3. при появлении дыма, посторонних шумов;

4.6.4. лицам, незнакомым с условиями работы с электроинструментом.

#### **V. Требования безопасности аварийных ситуациях**

5.1. При обнаружении дефектов электроинструмента, представляющих опасность для жизни персонала и целостности электроинструмента, немедленно приостановить работы, по возможности отключить электроинструмент, принять меры к ликвидации аварии.

5.2. При получении травмы обратиться за медицинской помощью в ближайшее лечебное учреждение, или вызвать скорую медицинскую помощь, поставить в известность мастера. Пострадавший доставляется в ближайшее медицинское учреждение с сопровождающим на транспорте управления образования. По возможности сохранить место получения травмы, если нет угрозы для окружающих.

#### **VI. Требования безопасности по окончании работы**

6.1. Сообщить ответственному лицу о выполненной работе и сообщить о замеченных неисправностях.

6.2. Привести в порядок рабочее место и электроинструмент.

6.3. По окончании работы снять и убрать спецодежду, вымыть руки теплой водой.

«Согласовано»

Специалист управления образования



Максимов В.В.